

# Einbauanleitung Simore Platinum



Wichtige Punkte bevor Sie starten, denn wenn Sie Fehler machen, lassen sich die Karten hinterher nicht noch einmal für die Simore-Karte verwenden. Im Gegensatz zu anderen "Bastelarbeiten" müssen Sie hier die **komplette Anleitung VOR dem Öffnen der Packung durchlesen**.

1. Die Installation erfordert absolut präzise und saubere Arbeit, denn beide SIM-Karten werden auf einer hauchdünnen Folie aufgeklebt. Ein späteres Lösen und Wechseln ist so gut wie ausgeschlossen, da dadurch die sehr empfindliche Elektronik in der Folie zerstört werden kann. Eine Rückgabe oder Umtausch ist daher bei diesen Teilen nicht möglich.
2. Die gelieferten PLATINUM-Karten wurden vom Hersteller vor Auslieferung geprüft, und die Folie mit der Elektronik kann bei einem Defekt (der nur auf unsachgemäße Installation zurückzuführen wäre) nicht zurückgenommen oder ausgetauscht werden. Auf die elektronische Folie selbst gibt es daher keine Garantie. Bitte bedenken Sie das unbedingt, bevor Sie die Verpackung öffnen.
3. Entscheiden Sie sich vor Ihrer Arbeit, welche beiden SIM-Karten Sie kombinieren möchten, denn im Nachhinein können Sie die Karten nicht mehr tauschen. Die Simore-Karte ist NICHT mit einem Bilder-Wechselrahmen zu vergleichen.
4. Sie benötigen eine gute scharfe Haushaltsschere zum Schneiden der Karten. Erfahrungsgemäß geht es damit besser als mit einem scharfen Cutter-Messer. Prüfen Sie nach dem Zuschnitt, ob die Karten anhand der beiliegenden Rahmen (siehe unten Punkt 3) die passende Größe haben.
5. Wenn Sie die einzelnen SIM-Karten später wieder einzeln verwenden wollen, können Sie dafür die beiliegenden Rahmen verwenden, in die Sie die zugeschnittenen Karten wieder einsetzen.



**VORSICHT!**

**Üben Sie auf keinen Fall Druck auf die Goldkontakte der Simore-Karte aus**, da sie sehr empfindlich sind.



Bevor Sie Ihre beiden SIM-Karten auf der Simore-Karte installieren, stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karten genau platziert werden, bevor Sie nur die äußeren Ränder der Simore-Karte leicht andrücken.

Nur bei sorgfältiger Beachtung dieser Punkte und der nachfolgenden bebilderten Einbauanleitung können Sie eine volle Funktionsfähigkeit der Simore-Karte erwarten.

Bitte lesen Sie auch die folgenden Punkte zunächst einmal genau durch. Öffnen Sie erst dann die Packung, wenn Sie sich die Installation wirklich zutrauen.



Nehmen Sie die beiliegende Klebefolie mit dem aufgedruckten Schnittmuster sowie Ihre zwei SIM-Karten.



Platzieren Sie den Aufkleber passgenau auf der SIM-Karte und achten Sie dabei auf die Position der abgeschrägten Ecke.



Schneiden Sie mit der Schere die SIM-Karte zu und folgen Sie absolut präzise der **inneren** Schneidemarkierung. Ziehen Sie die Folie vorsichtig ab und wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten SIM-Karte.

	<p>Bevor Sie die SIM-Karten einsetzen, kontrollieren Sie den passgenauen Sitz anhand der beiliegenden Wiederherstellungsrahmen.</p>
	<p>Ziehen Sie von der Simore-Karte vorsichtig die Abdeckfolie ab, ohne die Klebefläche zu berühren.</p>
	<p>Legen Sie die beiden zugeschnittenen SIM-Karten auf der Simore an der vorgesehenen Stelle vorsichtig dicht nebeneinander und benutzen Sie eventuell eine Pinzette dafür. <b>Achtung!</b> Eine falsche Ausrichtung (um 180° verdrehtes Montieren) zerstört die Elektronik.</p>
	<p>Nehmen Sie eine der beiden beiliegenden Schutzfolien mit der Aufschrift „SIM1“ und „SIM2“.</p>
	<p>Kleben Sie die Schutzfolie vorsichtig über die beiden SIM-Karten, dass die Folie an den beiden Seitenrändern und am Ende der Karte (siehe Abbildung) überstehen.</p>
 	<p>Schlagen Sie die überstehenden Folienränder um die Simore-Karte herum. Drücken Sie dann leicht zwischen den Fingern die Stellen der Simore-Karte, an denen sich die SIM-Karten befinden, so dass vor dem Einbau in das Mobiltelefon eine gute Verbindung der beiden Karten mit der Simore gesichert wird.</p> <p>Zum vorsichtigen Glattstreichen der Folie an den grün markierten Bereichen (siehe Abbildung links) können Sie auch den Eingabestift Ihres Smart-Phones (Stylus) verwenden. Drücken Sie hierbei nicht auf die Goldkontakte.</p>
	<p>Stecken Sie die Simore-Karte in den für die SIM-Karte vorgesehenen Schlitz Ihres Mobiltelefons. Legen Sie den Akku ein und schließen Sie den Deckel. Sie können nun Ihr Telefon einschalten.</p> <p>Berücksichtigen Sie eine notwendige Einwahl- und Umschaltzeit!</p> <p>Zusätzliche Infos erhalten Sie bei <a href="http://www.jolodata.com">www.jolodata.com</a></p>
<p><b>Wiederherstellung der SIM-Karten</b></p>	
	<p>Nehmen Sie den beiliegenden weißen Kunststoffrahmen und die durchsichtige Klebfolie für die Wiederherstellung.</p>
	<p>Legen Sie die SIM-Karte in den weißen Kunststoffrahmen ein.</p>
	<p>Legen Sie die Klebefolie auf die Rückseite des kompletten Rahmens mit der eingesetzten SIM-Karte und schneiden Sie vorsichtig die überstehenden Ränder ab.</p>